DEWALT®

EV CHARGER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



73723 - EV200D-32C3P

Elektromos jármű töltőkábel

EverFlourish Hungary

Everflourish Hungary kft.
Hunyadi János út 14. Budapest 1117
www.gao.hu
info@gao.hu

Fontos információk - Gyors útmutató:

• *Ez a rövid útmutató tartalmazza a legfontosabb alapvető információkat, például biztonsági utasításokat és a termék üzemeltetéséhez szükséges lépéseket.*
• *A kézikönyv teljes szövege a következő internetes címen érhető el:* ***www.2helpu.com.***
Mentse el a kézikönyvet a számítógépére referenciaként, és ha lehetséges, nyomtassa ki.

⚠ ***FIGYELEM:*** *Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy nem sérült-e!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Ez a termék megfelel a vonatkozó európai biztonsági szabványoknak.*

⚠ ***FIGYELEM:*** *A termék vízsugár ellen védett, IP65 és kültéri használatra alkalmas.*

⚠ ***FIGYELEM:*** *A terméket csak rendeltetésszerűen, a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Ügyeljen arra, hogy ez a termék ne kerüljön gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Ne használjon további alkatrészeket! Soha ne használjon több dugót vagy hosszabbító kábelt.*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Vegye figyelembe a műszaki adatokat! Tartsa be és őrizze meg a használati utasítást! Adja át a használati utasítást a következő tulajdonosoknak! Gyermekek számára nem használható! Ne működtesse a sérült terméket!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Soha ne javítsa meg saját maga a terméket. Javítást csak a gyártó,vagy annak szervizképviselője vagy szakképzett villanyszerelő végezhet!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Ne működtesse a terméket fedetlenül. Ez veszélyes hőfelhalmozódáshoz vezethet!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *A megnövekedett hőmérsékleti terhelés miatt csak letekerve működtesse!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Töltés után zárja le a töltőaljzat fedelét!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Vegye figyelembe az adott gyártó csatlakoztatási és töltési utasításait !*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Soha ne tömlőzze le és ne használjon gőzös nagynyomású tisztítót a tisztításhoz, mert ez károsíthatja a szigetelést és a tömítéseket!*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Csak száraz vagy enyhén damp nedves, szöszmentes ruhát használjon a tisztításhoz vagy esetleg enyhe tisztítószert. Ne használjon súrolószert vagy oldószert tartalmazó tisztítószert.*

⚠ ***FIGYELEM:*** *Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból.*


Az első használat előtt

⚠***VESZÉLY:*** *Fulladásveszély! Tartsa távol a csomagolóanyagokat gyermekektől és háziállatoktól - ezek az anyagok potenciális veszélyforrást jelentenek, pl. fulladást.*

- *Távolítson el minden csomagolóanyagot.*
- *Távolítsa el és újraview használat előtt minden alkatrészt.*
- *Ellenőrizze a terméket, hogy nincsenek-e rajta szállítási sérülések.*


Használati utasítás Indítsa el a töltést

a.




Vegye le a védőburkolatot.

b.



Dugja be az állomás csatlakozóját a töltőállomásba.

c. *Húzza le a védőburkolatot a jármű csatlakozójáról, és dugja be az autóba.*




d. *Győződjön meg arról, hogy a jármű csatlakozója teljesen be van dugva.*



Állítsa le a töltést


a. *Húzza ki az állomás csatlakozóját a töltőállomásról.*



b. *Válassza le a jármű csatlakozóját az autóról.*



c.



Helyezze a védőburkolatot csatlakozóra.

Előírások

Modell:	EV200D-16C1P	EV200D-32C1P	EV200D-16C3P	EV200D-32C3P
Üzemi hőmérséklet:	-30°C-50°C			
Névleges feszültség (Max.)	250V AC		480V AC	
Névleges frekvencia	50 Hz-60Hz			
Fázisok száma	Egyfázisú		Háromfázisú	
Max. töltőáram	16A	32A	16A	32A
Max. töltési kapacitás	3,68kW	7,36kW	11kW	22kW
Kimeneti kábel mérete	3G*2.5mm²+1*0.5mm ²	3G*6.0mm²+1*0.5mm ²	5G*2.5mm²+1*0.5mm ²	5G*6.0mm²+1*0.5mm ²
Teljes hossz	500cm			
Ház védelem típusa	IP55 (párosítatlan); IP65 (párosított)			
Csatlakozó dugó	2. típus (az EN 62196-2 szerint)			

Forgalmazó: **Everflourish Hungary kft.** Hunyadi János út 14. Budapest 1117
www.gao.hu
info@gao.hu
Származási hely: Kína